



SLOVENŠČINA  
ENGLISH

Uporabniški priročnik  
**LG-P970**



**CE 0168**

P/N: MFL6720XXXX(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**Wi-Fi  
(brežično  
lokalno  
omrežje  
- WLAN)**

Opremo je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah.

Brežično lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih prostorih uporabljate brez omejitev, uporaba na prostem pa je prepovedana v Franciji, Rusiji in Ukrajini.



# LG-P970 Uporabniški priročnik

- slovenščina

- Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.
- Ker ima ta telefon tipkovnico na zaslonu na dotik, ga ne priporočamo slabovidnim.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



# Kazalo

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo .....</b>	<b>5</b>
<b>Pomembno obvestilo .....</b>	<b>13</b>
1. Pomnilnik telefona.....	13
2. Optimiziranje življenjske dobe baterije .....	13
3. Nameščanje odprtokodnega operacijskega sistema .....	14
4. Uporaba vzorca za odklepanje	15
5. Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi .....	16
6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami.....	17
7. Nameščanje programa LG PC Suite v računalnik.....	17
8. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB .	19
9. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi .....	21
10. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja. ....	21
11. Držite telefon pokončno .....	21
12. Če zaslon zamrzne .....	21
<b>Spoznavanje telefona.....</b>	<b>22</b>
Namestitev kartice SIM in baterije	24
Polnjenje telefona.....	25
Namestitev pomnilniške kartice..	25
Formatiranje pomnilniške kartice	26
<b>Osnovni zaslon .....</b>	<b>28</b>
Nasveti za uporabo zaslona na dotik .....	28
Zaklepanje telefona .....	28
Odklepanje zaslona .....	29
Domov .....	29
Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon.....	30
Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije .....	31
Tipkovnica na zaslonu .....	33
Vnos naglašanih črk .....	34
<b>Nastavitev računa Google .....</b>	<b>35</b>
Ustvarjanje Googlovega računa..	35
Prijava v Googlov račun .....	35
<b>Klici/imenik .....</b>	<b>37</b>
Opravljanje glasovnega klica .....	37
Video klicanje.....	37
V meniju Video klic .....	38
Klicanje kontaktov .....	38
Sprejem in zavrnitev klica .....	38
Prilagoditev glasnosti klica .....	39
Drugi klic .....	39
Ogled dnevnikov klicev .....	39
Nastavitve klicev .....	39
Imenik .....	41
Iskanje kontakta .....	41
Dodajanje novega kontakta.....	41
Priljubljeni kontakti .....	42

<b>Sporočila/E-pošta.....</b>	<b>43</b>	Po snemanju videoposnetka .....	57
Sporočila .....	43	Uporaba naprednih nastavitev....	58
Pošiljanje sporočila.....	43	Predvajanje shranjenih	
Spreminjanje nastavitev sporočil	44	videoposnetkov .....	59
Nastavitev e-pošte .....	44	Prilagajanje glasnosti med ogledom	
E-poštni račun Microsoft		videoposnetka.....	59
Exchange.....	44	<b>Multimedija .....</b>	<b>60</b>
E-poštni račun Drugo (POP3, IMAP,		Galerija .....	60
GME) .....	45	Spreminjanje prikaza vsebine	
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	46	albuma .....	60
Upravljanje map računa.....	47	Glasba .....	61
Dodajanje in urejanje e-poštnih		Predvajanje skladbe .....	61
računov .....	47	Uporaba radia .....	62
<b>Družabna omrežja .....</b>	<b>49</b>	Iskanje postaj.....	62
Dodajanje računa v telefon .....	49	Poslušanje radia.....	63
Ogled in posodobitev stanja .....	50	Prenos datotek s pomnilniki USB	63
Odstranjevanje računov iz telefona .		Shranjevanje glasbenih datotek/	
50		videodatotek v telefon.....	63
Kaj je novega? .....	50	Premikanje kontaktov iz starega v	
<b>Fotoaparati .....</b>	<b>51</b>	novi telefon.....	64
Spoznavanje iskala.....	51	Pošiljanje podatkov iz telefona prek	
Hitro fotografiranje .....	52	povezave Bluetooth .....	65
Po snemanju fotografije.....	52	<b>Googlove aplikacije .....</b>	<b>67</b>
Uporaba naprednih nastavitev....	53	Maps (Zemljevidi).....	67
Uporaba načina ostrenja.....	54	Market.....	67
Ogled shranjenih fotografij.....	55	Gmail.....	67
<b>Videokamera .....</b>	<b>56</b>	Talk .....	68
Spoznavanje iskala.....	56	Iskanje Google .....	68
Snemanje kratkega		<b>Pripomočki .....</b>	<b>69</b>
videoposnetka.....	57	Nastavitev alarma.....	69

# Kazalo

Uporaba kalkulatorja.....	69	Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi .....	83
Dodajanje dogodka v koledar .....	69	Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke .....	83
Snemanje zvoka ali glasu .....	70	Uporaba funkcije SmartShare ...	84
Pošiljanje zvočnega posnetka.....	71	Omogočanje možnosti Wi-Fi	
<b>Splet .....</b>	<b>72</b>	Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare .....	85
Brskalnik .....	72	Uporaba telefona na zaslonu.....	86
Uporaba možnosti .....	72	Ikone telefona na zaslonu .....	86
<b>Nastavitve.....</b>	<b>73</b>	Funkcije telefona na zaslonu.....	87
Brezžično in omrežja .....	73	Nameščanje telefona na zaslonu v računalnik.....	88
Zvok .....	74	Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom .....	88
Zaslon .....	75	Preverjanje računalniške povezave telefona .....	89
Poteza .....	75	Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom .....	89
Lokacija & varnost .....	76	Posodobitev programske opreme telefona .....	90
Aplikacije .....	77	<b>Avtorske pravice in blagovne znamke.....</b>	<b>92</b>
Računi in sinhronizacija .....	78	<b>Dodatna oprema.....</b>	<b>94</b>
Zasebnost.....	78	<b>Tehnični podatki .....</b>	<b>95</b>
Pomnilnik kartice SD in telefona.	79	<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>96</b>
Jezik in tipkovnica .....	79		
Vhodni in izhodni glas.....	79		
Dostopnost .....	81		
Datum in čas .....	81		
Vizitka telefona.....	81		
Wi-Fi .....	81		
Vklop povezave Wi-Fi.....	81		
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi .....	81		
Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona .....	82		
Nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi .....	82		

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

TA TELEFON JE SKLADEN Z MEDNARODNIMI SMERNICAMI GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM.

Mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je tako, da ne presega mejnih vrednosti izpostavljenosti radijskim frekvencam (RF), ki jih priporočajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te mejne vrednosti so del splošnih smernic in predstavljajo dovoljene ravni radiofrekvenčne energije za splošno prebivalstvo.

Smernice so razvile samostojne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim vrednotenjem znanstvenih raziskav. Smernice vključujejo znatno varnostno mejo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne

glede na starost in zdravje.

Za standard izpostavljenosti za mobilne naprave se uporablja merska enota, znana kot stopnja sevanja ali SAR. Mejna vrednost SAR, navedena v mednarodnih smernicah, je  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Preizkusi za SAR se izvajajo v standardnih delovnih položajih, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh preizkušanih frekvenčnih pasovih. Čeprav se SAR določi pri najvišji potrjeni ravni moči, je lahko dejanska vrednost SAR naprave med delovanjem znatno nižja od najvišje vrednosti. To se zgodi zaradi tega, ker je naprava zasnovana za delovanje pri več ravneh moči in tako uporablja samo moč, ki jo potrebuje za doseg omrežja. Na splošno velja: bližje kot ste bazni postaji, nižja je izhodna moč naprave.

Preden je model telefona javnosti na voljo na tržišču, mora biti izkazana njegova skladnost z Direktivo ES o radijski opremi in telekomunikacijski

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

terminalski opremi. Ena od bistvenih zahtev direktive je varovanje zdravja ter varnost uporabnika in vseh drugih oseb.

Najvišja vrednost SAR za to napravo, ki so jo preizkušali za uporabo pri ušesu, je 1,27 W/kg.

Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Najvišja vrednost SAR za to napravo, ki so jo preizkušali za uporabo pri telesu, je 1,43 W/kg.

\* Mejna vrednost SAR za mobilne naprave, ki jih uporablja javnost, je 2,0 vatov/kilogram (W/kg), porazdeljeno po desetih gramih tkiva. Smernice vsebujejo znatno varnostno mejo za dodatno zaščito javnosti in zaradi upoštevanja odstopanj v meritvah.

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na nacionalne zahteve za poročanje in pasovno širino omrežja.

## **Informacije Zvezne komisije za komunikacije (FCC) o SAR**

Mobilna naprava je zasnovana tudi tako, da izpolnjuje zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom, ki sta jih določili Zvezna komisija za komunikacije (ZDA) in zbornica Industry Canada.

V skladu s temi zahtevami je mejna vrednost SAR določena na 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 gramu



tkiva. Najvišja vrednost SAR, ki je bila v skladu s tem standardom določena med potrjevanjem izdelka za uporabo pri ušesu, je 1,18 W/kg, in za pravilno nošenje na telesu 0,51 W/kg.

Poleg tega je bila naprava preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtna stran telefona 2 cm (0,79 palca) oddaljena od telesa uporabnika.

Zahteve FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 2 cm (0,79 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo telefona.

#### \* Obvestilo in opozorilo FCC

##### Obvestilo!

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojeva:

(1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in

(2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

##### Pozor!

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

##### Skrb za izdelek in vzdrževanje

#### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

## **Učinkovita uporaba telefona Elektronske naprave**

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

## **Varnost na cesti**

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.

- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## **Preprečevanje poškodb sluha**

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

**OPOMBA:** premočna glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.

- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanje

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjnske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.



### **Odstranjevanje stare naprave**

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/EC.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



### **Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev**

- 1 Če so baterije/akumulatorji v vašem izdelku označeni s simbolom prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanje velja evropska direktiva 2006/66/ES.
- 2 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svincea.
- 3 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 4 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 5 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Pomembno obvestilo

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

## 1. Pomnilnik telefona

Če je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostega prostora, telefon ne more sprejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

### Upravljanje aplikacij:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z aplikacijami**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani** in nato V redu, da odstranite želeno aplikacijo.

## 2. Optimiziranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Prav tako lahko nadzorujete, kako aplikacije in sistem porabljajo baterijo.

### Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ki jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere aplikacije, ki ste jih prenesli, lahko zmanjšajo življenjsko dobo baterije.

# Pomembno obvestilo

## Preverjanje stanja napolnjenosti baterije:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Vizitka telefona > Stanje**.
- 2 Stanje baterije (polnjene, praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) sta prikazana na vrhu zaslona.

## Spremljanje in nadzor porabnikov baterije:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Vizitka telefona > Poraba baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona je prikazan čas porabe baterije. Če se telefon polni, ta čas prikazuje, kdaj je telefon nazadnje deloval na baterijo, sicer pa prikazuje, kdaj je bil telefon zadnjič polnjen. Na dnu zaslona so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

## 3. Nameščanje odprtokodnega operacijskega sistema

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval.

### OPOZORILO

Če namestite in uporabljate operacijski sistem, ki ga ne nudi proizvajalec, garancija telefona ne velja več.



### **OPOZORILO**

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Android Market. Če aplikacije niso pravilno nameščene, telefon morda ne bo pravilno deloval ali pa bo prihajalo do resnejših napak. Te aplikacije ter vse njihove podatke in nastavitve odstranite iz telefona.

## **4. Uporaba vzorca za odklepanje**

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona.

Vzorec za odklepanje lahko narišete tako, da povežete štiri ali več pik. Če nastavite vzorec, se zaslon telefona zaklene. Za odklep telefona na zaslonu narišite vzorec, ki ste ga nastavili.

**Pozor: ko nastavljate vzorec za odklepanje, morate najprej ustvariti račun Gmail.**

### **OPOZORILO** Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh pet poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

### **Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:**

Če ste se poskusili prijaviti v Googlov račun s telefonom in ste petkrat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Nato se morate prijaviti v Googlov račun, da odklenete telefon.

# Pomembno obvestilo

Če na telefonu niste ustvarili Googlevega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti ponastavitve na tovarniške nastavitve.

## 5. Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Pri uporabi omrežja Wi-Fi s telefonom vzpostavite brezžično povezavo z dostopno točko. Nekatere dostopne točke so odprte in lahko preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Nekatere so skrite ali drugače zavarovane, zato morate telefon nastaviti tako, da lahko vzpostavi povezavo z njimi.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

### Vklop Wi-Fi-povezave in vzpostavljanje povezave z Wi-Fi-omrežjem:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi**.
- 2 Pritisnite **Wi-Fi**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
  - Prikaže se seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 3 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje odprto, ste pozvani, da s pritiskom možnosti **Vzpostavi povezavo** potrdite, da želite vzpostaviti povezavo.
  - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.)
- 4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

## 6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nad vse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android upravlja vse aplikacije, jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

### Zaustavljanje aplikacije v uporabi:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z aplikacijami**.
- 2 Pomaknite se na zeleno aplikacijo in pritisnite **Vsiljena ustavitve**, da jo prenehate uporabljati.

### NASVET!

#### Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije

Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se bo prikazal seznam pred kratkim uporabljenih aplikacij.

## 7. Nameščanje programa LG PC Suite v računalnik

Če želite sinhronizirati telefon z računalnikom z uporabo kabla USB, morate v računalnik namestiti program LG PC Suite.

Program lahko prenesete s spletnega mesta družbe LG (<http://www.lg.com>). Obiščite <http://www.lg.com> in izberite regijo, državo in jezik. Za več informacij o namestitvi in uporabi programa obiščite spletno mesto družbe LG.

Ker je program PC Suite vdelan v notranji pomnilnik telefona, ga lahko enostavno kopirate v računalnik.

# Pomembno obvestilo

## LG PC SUITE

LG PC Suite IV je program, s katerim lahko mobilni telefon s podatkovnim komunikacijskim kablom USB povežete z računalnikom in tako funkcije telefona uporabljate z računalnikom.

### Glavne funkcije programa LG PC Suite IV

- Priročno ustvarjanje, urejanje in brisanje podatkov v telefonu
- Sinhronizacija podatkov iz računalnika in telefona (imenik, koledar, sporočila (SMS), zaznamek)
- Priročen prenos večpredstavnostnih datotek (fotografij, videoposnetkov, glasbe) med računalnikom in telefonom s preprosto funkcijo povleci in spusti
- Prenos sporočil iz telefona v računalnik

- Posodobitev programske opreme brez izgube podatkov

### Telefon LG-P970 ne podpira:

- povezave z računalnikom prek povezave Bluetooth
- opravi v koledarju
- javanskih aplikacij

Za več informacij glejte uporabniški priročnik za program LG PC Suite IV. Najdete ga v meniju Pomoč programa LG PC Suite IV.

## Namestitev programa LG PC Suite v računalnik

- 1 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Masovni pomnilnik**. (Na zavihku **Aplikacije** izberite **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj >** in odznačite **Odpravljanje napak USB**.)
- 2 Telefon z računalnikom povežite s kablom USB.

### 3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB**.

- (1) V računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- (2) Prekopirajte mapo "LGPCSuiteIV" iz masovnega pomnilnika v računalnik.
- (3) V računalniku zaženite datoteko "LGInstaller.exe" in sledite navodilom.

\* Ko je namestitev programa LG PCSuite IV končana, izklopite način **Masovni pomnilnik**, da lahko zaženete program LG PCSuite IV.

**OPOMBA:** ne odstranjajte in ne brišite drugih programskih datotek, nameščenih na pomnilniški kartici, saj lahko to poškoduje prednameščene aplikacije v telefonu.

## 8. Povezovanje telefona in računalnika prek povezave USB

### Za prenos datotek na kartici microSD prek USB-naprav:

- 1 Vstavite kartico microSD v telefon. (Morda je že vstavljena.)
- 2 Preden priključite podatkovni kabel USB, poskrbite, da je v telefonu omogočen način **Masovni pomnilnik**. (Na zavihku **Aplikacije** izberite **Nastavitve** > **Aplikacije** > **Razvoj** > in odznačite **Odpravljanje napak USB**.)
- 3 Telefon priključite na vrata USB računalnika s priloženim kablom USB. Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB**. Prikazalo se bo sporočilo, da je USB povezan.

## Pomembno obvestilo

Ko je telefon povezan kot pomnilnik USB, se pojavi sporočilo. Kartica microSD v telefonu je nameščena kot pogon v računalniku. Zdaj lahko kopirate datoteke na kartico microSD in z nje.

**Opomba:** pri odstranjevanju programa PC Suite IV se gonilnika za USB in Bluetooth ne odstranite samodejno. Odstraniti ju je treba ročno.

**NASVET!** Če želite znova uporabiti kartico microSD v telefonu, odprite predal sporočil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**. Ker medtem ni mogoče dostopati do kartice microSD iz telefona, ne boste mogli uporabljati aplikacij, ki so odvisne od nje. To so na primer Fotoaparati, Galerija in Glasba. Ko boste želeli telefon odklopiti z računalnika, skrbno sledite navodilom na zaslonu računalnika, da pravilno odklopite naprave USB in ne izgubite podatkov na kartici.

- 1 Varno odstranite napravo USB z računalnika.
- 2 Odprite predal sporočil in pritisnite **Izklopi pomnilnik USB**.
- 3 Pritisnite **Izklopi** v pogovornem oknu, ki se odpre.

### **OPOZORILO**

Kartice microSD ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in kartico microSD ter izgubite podatke, shranjene na njej. Za varno odstranjevanje kartice microSD na osnovnem zaslonu pritisnite **tipko Meni** in nato **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Odpni kartico SD**.

## 9. Odklepanje zaslona pri podatkovni povezavi

Ko uporabljate podatkovno povezavo, se bo zaslon po določenem času neuporabe zatemnil. Za vklop zaslona LCD ga preprosto pritisnite.

## 10. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Povezavo telefona in računalnika prekinite prek podatkovnega kabla, saj se lahko drugače pojavijo napake v računalniku.

## 11. Držite telefon pokončno

Držite telefon pokončni tako kot običajni telefon. Telefon LG-P970 ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne boste opraskali ali poškodovali, saj boste s tem poslabšali njegovo delovanje. Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. To lahko poslabša kakovost klica.

## 12. Če zaslon zamrzne

Če se telefon ne odziva na vnos uporabnika ali zamrzne zaslon: odstranite baterijo, jo znova vstavite in vklopite telefon. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

# Spoznavanje telefona

Za vklop telefona pritisnite in 3 sekunde držite **tipko za vklop/izklop**.

Telefon izklopite tako, da 3 sekunde držite pritisnjeno **tipko za vklop/izklop**, pritisnete Izklop in nato V redu.

**Slušalka**

**Senzor bližine**

**Tipka Domov**

– Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

**Tipka Meni**

– Ogljed možnosti, ki so na voljo.

**Tipka za vklop/izklop/  
zaklepanje**


– Če držite to tipko pritisnjeno, vklopite ali izklopite telefon.  
– Izklop in zaklep zaslona.

**Tipka Nazaj**

– Nazaj na prejšnji zaslon.

**Tipka za iskanje**

– Za brskanje po spletu in po vsebini v telefonu.




**⚠ OPOZORILO:** Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in delovanje zaslona na dotik. Ne prekrijte zaščitne plasti sensorja bližine na zaslonu LCD. To lahko povzroči napačno delovanje sensorja.

**NASVET!** Za ogled možnosti, ki so na voljo, vsakič, ko se dotaknete aplikacije, pritisnite tipko Meni.

**NASVET!** Če telefon LG-P970 med uporabo prikazuje sporočila o napaki ali ga ne morete vklopiti, odstranite baterijo, jo ponovno vstavite in po 5 sekundah vklopite telefon.






### Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

### Tipka za upravljanje telefona s premikanjem (tipka G)

- Omogoča preprosto in takojšnjo aktivacijo funkcij z nagibanjem, tresenjem ali pritiskanjem telefona.




### Reža za pomnilniško kartico microSD

### Objektiv fotoaparata

### Reža za kartico SIM

### Pokrovček na hrbtni strani

### Baterija



# Spoznavanje telefona

## Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite. Vstavljanje kartice SIM in baterije:


- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefona trdno držite telefon v roki. Z drugo roko močno pritisnite srednji del pokrovčka navzdol in hkrati s kazalcem vlecite vrhni del stran. Potem pokrovček dvignite.



- 2 Kartico SIM potisnite v držalo. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.




- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije.



- 4 Znova namestite pokrovček na hrbtni strani telefona.



## Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik je na vrhu telefona LG-P970. Priključite polnilnik in ga vključite v omrežno vtičnico. Telefon LG-P970 polnite, dokler je prikazan simbol .




**OPOMBA:** pri prvem polnjenju baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.

## Namestitev pomnilniške kartice

Če želite v telefon shranjevati večpredstavnostne datoteke, kot so na primer slike, ki ste jih posneli z vgrajenim fotoaparatom, v telefon vstavite pomnilniško kartico.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

- 1 Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice telefon izklopite. Odstranite pokrov na hrbtni strani.



# Spoznavanje telefona

- 2 Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.



## Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

**OPOMBA:** pri formatiranju pomnilniške kartice se vse datoteke, ki so shranjene na njej, izbrišejo.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.

- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 3 Pomaknite se do možnosti **Kartica SD in pomnilnik telefona** in jo pritisnite.
- 4 Pritisnite **Odpni kartico SD**.
- 5 Pritisnite **Formatiraj SD-kartico** in potrdite izbiro.
- 6 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite **Izbriši vse**. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

**OPOMBA:** če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

**NASVET!** Če je pomnilniška kartica že izpeta, jo lahko formatirate na naslednji način. Pritisnite **Aplikacije > Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Formatiraj kartico SD**.



## OPOZORILO

Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjajte, ko je telefon vklopljen. Sicer lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej. Za varno odstranjevanje pomnilniške kartice izberite **Aplikacije > Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > Odpni kartico SD.**

# Osnovni zaslon

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

**Pritisk** – če želite izbrati meni/ možnost ali odpreti aplikacijo, jo pritisnite.

**Pritisk in držanje** – če želite odpreti meni z možnostmi ali premakniti element, ga pritisnite in držite.

**Vlečenje** – če se želite počasi pomikati po seznamu ali po zaslonu, povlecite prek zaslona na dotik.

**Frcanje** – če se želite hitro pomikati po seznamu ali po zaslonu, frcnite prek zaslona na dotik (hitro povlecite in spustite).

**Obračanje** – za začasno ustavitev ali utišanje v menijih Dohodni klic, Glasba/Videopredvajalnik ali Alarm.

**Nagibanje in drsenje** – za povečanje/pomanjšanje in pomikanje po seznamih.

**Tapkanje** – za upravljanje glasbe in pomikanje kazalke po strani z besedilom s pritiskom na eno od štirih strani telefona.

### OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar trden dotik.
- S konico prsta pritisnite želeno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

## Zaklepanje telefona

Ko telefona LG-P970 ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom **tipke za vklop/izklop**. Tako boste preprečili nehotene pritiske tipk in prihranili energijo baterije.

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, osnovni ali trenutni zaslon nadomesti zaklenjeni zaslon za varčevanje z baterijo.

**OPOMBA:** če so pri nastavljanju vzorca v teku programi, se morda še vedno izvajajo v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

## Odklepanje zaslona

**NASVET!** Pritisnite tipko G na levi strani telefona, jo držite pritisnjeno in telefon dvakrat stresite. Samodejno se bo zagnal predogled fotoaparata.

Ko želite telefon uporabiti, pritisnite **tipko za vklop/izklop**. Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite po zaklenjenem zaslonu navzgor, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji prikazani zaslon.

## Domov

Za ogled se preprosto s prstom pomaknite v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite tudi s pripomočki, ki so bližnjice do priljubljenih aplikacij, map in ozadij.

**NASVET!** Ko držite pritisnjeno tipko G, si lahko z nagibanjem telefona v levo ali desno hitro ogledate ozadje.

**OPOMBA:** Nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane hitre tipke. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.



Za klicanje pritisnite ikono Telefon, da se prikaže številčnica.




Dotaknite se, da odprete imenik.



Pritisnite ikono **Sporočila**, da odprete meni za pošiljanje sporočil.

# Osnovni zaslon

Tukaj lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite zavihek **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikažejo se vse nameščene aplikacije. Za premikanje po aplikacijah se dotaknite zaslona. Želena aplikacijo odprete tako, da na seznamu aplikacij pritisnete njeno ikono.

**OPOMBA:** prednaložene aplikacije se lahko razlikujejo glede na programsko opremo v vašem telefonu ali mobilnega operaterja.

## Dodajanje pripomočkov na osnovni zaslon

Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da dodate bližnjice, pripomočke in mape. Za udobnejšo uporabo telefona na osnovni zaslon dodajte svoje najljubše pripomočke.

### Dodajanje ikone na osnovni zaslon:


- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite **Dodaj**. Ali pa pritisnite in držite prazno

območje osnovnega zaslona.

- 2 V meniju **Način urejanja** pritisnite vrsto elementa, ki ga želite dodati.
- 3 Na seznamu na primer izberite možnost **Mape** in jo pritisnite. Na seznamu izberite možnost **Imenik s telefonskimi številkami** in jo pritisnite.
- 4 Na osnovnem zaslonu se pojavi nova ikona. Povlecite jo na izbrano mesto na zeleni plošči in jo spustite.

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju **Aplikacije** pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

### Odstranjevanje aplikacije z osnovnega zaslona:

- 1 Pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti.
- 2 Povlecite ikono aplikacije na ikono koša .




**OPOMBA:** Predhodno nameščenih aplikacij ni mogoče izbrisati. (Z zaslona lahko izbrišete samo njihove ikone.)

## Odpiranje pred kratkim uporabljene aplikacije


- 1 Pritisnite in držite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavijo ikone pred kratkim uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj**, da se vrnete na trenutno aplikacijo.

## Predal obvestil

Predal obvestil najdete na vrhu zaslona.



Predal odprete tako, da ga pritisnete in povlečete navzdol.



Ali pa na osnovnem zaslonu pritisnite tipko **Meni** in izberite možnost **Obvestila**. Tukaj lahko pregledujete in upravljate stanje povezav Wi-Fi, Bluetooth in GPS ter druga obvestila.

## Ogled vrstice stanja

V vrstici stanja so z različnimi ikonami prikazane informacije telefona, kot so na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije ter aktivne Bluetooth- in podatkovne povezave.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki so lahko prikazane v vrstici stanja.



[Vrstica stanja]

# Osnovni zaslon

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Uporaba v letalu
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Mikrofon telefona je izključen
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Povezan z napravo Bluetooth
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta


Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov v telefon in iz njega
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS
	Priključen telefon na zaslonu
	Še 3 obvestila, ki niso prikazana
	Sinhroniziranje podatkov



Ikona	Opis
	Prenos je zaključen
	Nova e-pošta
	Novo sporočilo v pošti Gmail
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Bližnji dogodek
	V ozadju se predvaja FM-radio
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Prenosna dostopna točka je aktivna


## Tipkovnica na zaslonu


Besedilo lahko vnesete s tipkovnico na zaslonu. Ko morate vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno prikaže na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Pritisnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Če želite, da so vse črke velike, pritisnite dvakrat.


  Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli. Ta zavihek lahko tudi pritisnete in ga držite, da se prikaže meni z nastavitvami.


 Pritisnite, da prikažete ali spremenite jezik pisanja.

 Pritisnite, da vstavite čustveni simbol, ki ga želite uporabiti v sporočilu.

# Osnovni zaslon

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

 Pritisnite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

## Vnos naglašanih črk


Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo držite, dokler se ne prikažejo posebni znaki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

# Nastavitev računa Google

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

## Ustvarjanje Googlovega računa

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** , da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Pritisnite **Gmail** in nato **Naslednji > Ustvari**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Gmail.
- 3 Pritisnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, ter vnesite ime in uporabniško ime za Googlov račun. Ko vnesete besedilo, na tipkovnici pritisnite **Naslednji**, da se pomaknete na naslednje polje.
- 4 Ko vnesete ime in uporabniško ime, pritisnite **Naslednji**. Vaš telefon vzpostavi povezavo z

Googlovimi strežniki in preveri razpoložljivost uporabniškega imena.

- 5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne informacije o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

## Prijava v Googlov račun

- 1 Vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite **Prijava**. Počakajte, da se prijavite.
- 2 Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail in Googlove storitve.
- 3 Ko ustvarite Googlov račun na telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Po vpisu lahko uporabljate Gmail, Google Koledar in Android Market: tako lahko s telefonom prenašate aplikacije s spletne trgovine Android Market, varnostno kopirate nastavitve

# Nastavitev računa Google

v Googlove strežnike in v uporabljate druge Googlove storitve.

## **POMEMBNO!**

- Nekatere aplikacije, kot je Koledar, delujejo šele, ko dodate prvi Googlov račun. Če nameravate s telefonom uporabljati več Googlovih računov, se najprej vpišite v tistega, s katerim želite uporabljati te aplikacije. Ko se vpišete, se vaš imenik, sporočila storitve Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu sinhronizirajo s telefonom. Če se med namestitvijo ne vpišete v Googlov račun, boste ob prvem zagonu aplikacije, ki zahteva račun, kot je Gmail ali spletna trgovina Android Market, pozvani, da se vpišete ali ustvarite Googlov račun.
- Če želite na tem telefonu uporabiti varnostno funkcijo za obnovitev nastavitve iz drugega telefona z OS Android ali novejšim


operacijskim sistemom, se morate med namestitvijo vpisati v Googlov račun. Če boste čakali do končane namestitve, vaše nastavitve ne bodo obnovljene.

- Če imate poslovni račun v imenu podjetja ali druge organizacije, vam bo oddelek IT morda dal posebna navodila, kako se vpisati v ta račun.

# Klici/imenik

## Opravljanje glasovnega klica

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Če želite izbrisati številko, pritisnite ikono **Počisti** .
- 3 Če želite klicati, pritisnite ikono **Klic** .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

**NASVET!** Za vnos "+" pri klicih v tujino pritisnite in držite .

**NASVET!** Za prikaz tipkovnice med klicem pritisnite **Tipkovnica**.

## Video klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 Vnesite telefonsko številko.
- 3 Če želite opraviti video klic, pritisnite ikono **Video klic** .

- 4 Če ne želite uporabiti zvočnika, pritisnite **Zvočnik** in preverite, ali ste priključili slušalke.
- 5 Med vzpostavljane video klica, boste na zaslonu videli sebe; po vzpostavljeni povezavi pa osebo, ki ste jo klicali. Po potrebi nastavite položaj notranjega fotoaparata.
- 6 Če želite klic končati, pritisnite **Končaj**.

**Zasebno:** trenutno zasebno sliko lahko zamenjate s katero drugo.

**Tipkovnica:** vnesite številko.

**Zadrži:** utišate zvok in začasno ustavite videoposnetek.

**Nemo:** utišate zvok.

**Zvočnik:** vklopite ali izklopite zvočnik.


# Klici/imenik

## Vmeniju Video klic

**Zajemi** – posnamete lahko sliko druge osebe.

**Dodatni fotoaparati** – zamenjate fotoaparati.

## Klicanje kontaktov

- 1 Dotaknite se , da odprete Imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati, tako, da pritisnete **Išči**.
- 3 Na seznamu pritisnite kontakt, ki ga želite poklicati.


## Sprejem in zavrnitev klica

**NASVET!** Dohodni klic lahko utišate tako, da telefon obrnete. Utišate pa ga lahko tudi s (stransko) tipko za glasnost.

**NASVET!** Klic lahko sprejmete tako, da pritisnete tipko G in stresete telefon.

Med pogovorom lahko klic prekinete tako, da pritisnete tipko G in stresete telefon.

## Če je zaslon zaklenjen:

Ko telefon zazvoni in želite dohodni klic zavrniti, povlecite ikono Zavrni  v levo.

## Če je zaslon odklenjen

Ko telefon zazvoni, pritisnite ikono **Sprejmi** . Če želite dohodni klic zavrniti, pritisnite ikono Zavrni .

## **NASVET!** Opravičilno sporočilo

Če želite klic zavrniti, lahko hitro pošljete sporočilo tako, da na zaslon povlečete **sporočilo z opravičilom**. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.




## Prilagoditev glasnosti klica

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko gor/dol za nastavljanje glasnosti, ki je na levi strani telefona.


## Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite ikono **Dodaj klic** .
- 2 Pokličite številko ali med kontakti izberite številko, ki jo želite poklicati.
- 3 Pritisnite ikono **Klič** , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 5 Med klicema preklopite tako, da pritisnete seznam zadržanih klicev.

**OPOMBA:** za konferenčni klic lahko pritisnete ikono **Združi klice** .

- 6 Če želite končati aktivne klice, pritisnite ikono **Končaj** .

## Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Dnevnik klicev**. Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

**NASVET!** Dotaknite se katerega koli posameznega vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

**NASVET!** Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni** in potem **Izbriši vse**.

## Nastavitve klicev

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.

# Klici/imenik

- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Nastavitve klica** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

## < Fiksne številke >

Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

## < Glasovna pošta >

**Storitev glasovne pošte** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

**Nastavitve glasovne pošte** – če uporabljate storitev glasovne pošte vašega operaterja, vam ta možnost omogoča vnos telefonske številke, prek katere lahko poslušate ali upravljate glasovno pošto.

## < Druge klicne nastavitve >

**Posredovanje klica** – nastavite lahko, kako naj se klici posredujejo, ko govorite po telefonu, ko se ne oglasite ipd.

**Druge nastavitve klicev** – prilagajanje naslednjih nastavitvev:

- **ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.
- **Čakajoči klic:** če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon opozori na dohodni klic, medtem ko govorite. (Odvisno od omrežnega ponudnika.)
- **Izberi linijo:** omogoča, da na kartici SIM izberete in uporabljate dve različni telefonski številki.

**Zapora klicev** – izberite, če želite nastaviti zaporo klicev. Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

**Stroški klicev** – prikaz stroškov klicev. (storitev je odvisna od omrežja; nekateri operaterji te funkcije ne podpirajo.)

**Trajanje klicev** – prikaz trajanja klicev, in sicer vseh, izhodnih in dohodnih klicev ter zadnjega klica.


**Opravičilno sporočilo** – če zavrnete klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate na sporočilo odgovoriti med sestankom.

Nast. video klica – **spremenite nastavitve video klica.**


## Imenik

V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

## Iskanje kontakta

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.

## Dodajanje novega kontakta


- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in vnesite številko novega kontakta, nato pritisnite tipko **Meni** in **Dodaj v imenik**. Izberite "Ustvari nov kontakt" ali "Dodaj obstoječemu".
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite . Izberite možnost **Zajemi sliko** ali **Izberi iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, in vnesite ime novega kontakta.
- 5 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 6 Pritisnite **Končano**, da shranite kontakt.

# Klici/imenik


## Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

### Dodajanje kontakta med priljubljene:

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva zlato.

### Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih:



- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek **Skupine** in izberite **Priljubljeni**. Pritisnite kontakt, da si ogledate njegove podrobnosti.
- 3 Pritisnite zlato zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

# Sporočila/E-pošta

## Sporočila

Telefon LG-P970 združuje sporočila SMS in MMS v intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono  in nato **Novo sporočilo**, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polje **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo ustrezni kontakti. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.  
**OPOMBA:** vsa poslana sporočila so plačljiva.
- 3 Pritisnite spodnjo možnost **"Vnesi sporočilo"** in vnesite sporočilo.
- 4 Sporočilo pošljete s tipko **Pošlji**.  
**NASVET!** Če želite sporočilu dodati datoteko, pritisnite ikono .

- 5 Odpre se sporočilni zaslon z vašim imenom in sporočilom. Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

### OPOZORILO

Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od kodiranja sporočila SMS in jezika.

### OPOZORILO

Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

**OPOMBA:** če med klicem prejmete SMS, boste obveščeni z zvonjenjem.

## Sporočila/E-pošta

### Spreminjanje nastavitve sporočil

Nastavitve sporočil telefona LG-P970 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono

**Sporočila** in tipko **Meni**, nato pa pritisnite možnost **Nastavitve**.

### Nastavitev e-pošte

Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **E-pošta**. Če e-poštni račun ni nastavljen, zaženite čarovnika za nastavitve e-pošte.

**NASVET!** Če je e-poštni račun že nastavljen, se čarovnik ne zažene samodejno.

Izberete lahko vrsto poštnega predala **MS Exchange** ali **Drugo**.

### E-poštni račun Microsoft Exchange

**E-poštni naslov** – vnesite e-poštni naslov računa.

**Uporabniško ime** – vnesite uporabniško ime računa.

**Geslo** – vnesite geslo računa.

**Domena** – vnesite domeno računa (izbirno).

**Naslov strežnika** – vnesite naslov strežnika.

**Uporabi SSL** – izberite, ali želite uporabljati SSL za Microsoft Exchange.

Za povezavo s strežnikom pritisnite gumb **Naslednji**.

Odprla se bo stran s sporočilom, da je namestitev končana, na kateri morate vpisati prikazno ime računa in svoje ime.

Potem se račun prikaže na seznamu računov v mapi z e-poštnimi sporočili.

## E-poštni račun Drugo (POP3, IMAP, GME)

**E-poštni naslov** – vnesite e-poštni naslov računa.

**Geslo** – vnesite geslo računa.

Odločite se, ali želite omogočiti račun za potisno e-pošto. Če ga omogočite, se bo povezal neposredno s strežnikom.

Odprla se bo stran s sporočilom, da je namestitev končana, na kateri morate vpisati ime.

Potem se račun prikaže na seznamu računov v mapi z e-poštnimi sporočili.

Če računa potisne e-pošte ne omogočite, morate račun nastaviti ročno.

**Strežnik dohodne pošte** – vnesite naslov e-poštnega strežnika za dohodno pošto.

**Številka vrat** – običajno je prikazana privzeta številka posameznega računa.

**Varna vrsta** – TLS/SSL/Izklop.

**Strežnik odhodne pošte** – vnesite naslov e-poštnega strežnika za odhodno pošto.

**Številka vrat** – običajno je prikazana privzeta številka posameznega računa.

**Varna vrsta SMTP** – TLS/SSL/Izklop.

### Zaslon računov

Zaslon **Računi** prikaže **Združen predal Prejeto** in vse vaše e-poštne račune.

- Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **E-pošta**. Prikaže se zaslon **Seznam računov**.

**NASVET!** Če želite premakniti ikono računa na začetni zaslon, na seznamu računov močno pritisnite e-poštni račun. S pritiskom ikone pridete neposredno do prejete pošte.

# Sporočila/E-pošta

Pritisnite račun, da prikazete njegov **Združen predal Prejeto**. Račun, s katerega privzeto pošiljate e-pošto, je označen s kljukico.

## Odpiranje združenega predala Prejeto:

Če ste e-pošto konfigurirali tako, da pošiljate in prejimate e-pošto z več kot enega računa, lahko vsa sporočila, poslana na vse račune, preberete v možnosti **Združen predal Prejeto**.

- 1 Pritisnite ikono **E-pošta**.
- 2 Pritisnite **Združen predal Prejeto** (na zaslonu **Računi**). Sporočila posameznih računov so v možnosti **Združen predal Prejeto** na levi strani označena z istimi barvami kot njihovi računi na zaslonu **Računi**.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

### Postopek sestavljanja in pošiljanja sporočila:

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite tipko **Meni** in nato **Sestavi**.
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Ko vnašate besedilo, vam imenik ponudi ustrezne naslove. Več naslovov ločite z vejico.
- 3 Pritisnite tipko **Meni** in nato **Dodaj Kp/Skyp**, da lahko drugim kontaktom/na druge e-poštne naslove pošljete kopijo ali skrito kopijo sporočila.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite **Pripni**, da pripnete datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom.
- 6 Pritisnite **Pošlji**. Če sporočila še ne želite poslati, pritisnite tipko **Meni** in nato **Shrani kot osnutek**, da sporočilo shranite v mapo **Osnutki**.



Pritisnite osnutek sporočila v mapi **Osnutki**, če želite nadaljevati delo. Sporočilo lahko shranite kot osnutek tudi tako, da pred pošiljanjem pritisnete tipko **Nazaj**



Pritisnite **Zavrzi**, če želite zavreči ali izbrisati sporočilo, vključno s shranjenimi osnutki. Če niste povezani z omrežjem, na primer, če delate v letalskem načinu, se poslana sporočila shranijo v mapo **Odpošlji**, dokler niste znova povezani z omrežjem. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

Če pošljete sporočila z računa Exchange, ta ne bodo shranjena v telefonu, ampak v strežniku Exchange.

Če želite videti poslana sporočila v mapi **Poslano** (ali z oznako **Poslano**), boste morali v mnogih primerih odpreti mapo/oznako **Poslano** in v meniju z možnostmi izbrati možnost **Osveži**.

**NASVET!** Ko boste prejeli novo e-poštno sporočilo, boste na to opozorjeni z zvokom ali vibriranjem. E-poštno obvestilo odstranite tako, se ga dotaknete.

## Upravljanje map računa

Vsak račun ima mape **Prejeto**, **Odpošlji**, **Poslano**, **Osnutki**, **Koš in Neželeno**. Glede na funkcije, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Dodajanje in urejanje e-poštnih računov

### Dodajanje e-poštnega računa:

- 1 Pritisnite **zavihek Aplikacije** in izberite **E-pošta**.
- 2 Izberite **MS Exchange** ali **Drugo**.
- 3 Vnesite ime, potrdite željeni prikaz svojega imena v odhodni pošti in pritisnite **Končano**.

# Sporočila/E-pošta

## Spreminjanje nastavitve računa:

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, za katerega želite spremeniti nastavitve. V meniju, ki se odpre, pritisnite **Nastavitve računa**.

## Brisanje e-poštnega računa:

- 1 Odprite zaslon **Računi**.
- 2 Pritisnite in držite račun, ki ga želite izbrisati.
- 3 V meniju, ki se odpre, pritisnite **Izbriši**, in v pogovornem oknu potrdite izbiro s pritiskom možnosti **V redu**.

## Družabna omrežja

S telefonom lahko dostopate do družabnih omrežij in urejate svojo stran v spletnih skupnostih. Posodobite lahko svoje trenutno stanje, naložite fotografije in si ogledate spremembe stanja svojih prijateljev.

Če računa še nimate, ga lahko ustvarite na spletnem mestu.

**OPOMBA:** za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

### Dodajanje računa v telefon

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije**, da odprete meni z aplikacijami.
- 2 Izberite aplikacijo odjemalca za družabno omrežje, ki ga želite uporabljati, in sicer Facebook, Twitter ali MySpace.

- 3 Vnesite e-poštni naslov in geslo, s katerima ste ustvarili račun v družabni skupnosti, in pritisnite **Prijava**.
- 4 Počakajte, da družabna skupnost preveri podrobnosti.
- 5 Če pritisnete skupnost, se prikaže trenutno stanje vaše družabne skupnosti.

**NASVET!** Če na osnovni zaslon dodate pripomoček "Moj status", boste lahko svoj status prikazovali in ga posodabljali neposredno v družabni skupnosti.

Poleg tega lahko na osnovni zaslon dodate pripomoček "Družabne novice", s katerim boste ves čas na tekočem o posodobitvah in novicah v družabni skupnosti.

## Ogled in posodobitev stanja

- 1 Izberite skupnost, do katere želite dostopati.
- 2 Prikazano je trenutno stanje družabne skupnosti.
- 3 Trenutno stanje lahko posodobite s komentarji ali nalaganjem fotografij.

**Opomba:** odvisno od omrežnih storitev.

**NASVET!** Informacije o prijateljih lahko uporabljate samo v družabnem omrežju ali pa vse podatke sinhronizirate v imenik.

## Odstranjevanje računov iz telefona

- 1 Izberite **Aplikacije > Nastavitve > Računi & sinhroniz.**
- 2 Izberite račun, ki ga želite izbrisati, in pritisnite **Odstrani račun.**

## Kaj je novega?

V prednostnem vrstnem redu se prikažejo obvestila o zgrešenih klicih, neprebranih sporočilih, glasovni pošti, e-pošti in družabnih skupnostih Twitter, Facebook in MySpace. Prikazana so obvestila za določeno časovno obdobje.


- 1 Izberite **Aplikacije > Kaj je novega.**
- 2 S pritiskom gumba  lahko izberete prikaz v obliki seznama ali prikaz po kategorijah.

# Fotoaparāt

## Spoznavanje iskala

**Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.

**Convert (Preklopi)** – z zunanjega fotoaparata lahko preklopite na notranjega.



**Video način** - Pomaknite ikono navzdol, da preklopite na video način.

**Fotografiranje**

**Galerija** – pritisnite, da prikazete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije v načinu fotoaparata.

**Nastavitve** – s pritiskom te ikone odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.

**Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.

**Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki. Če želite svetlost slike zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "-", če jo želite povečati, pa proti "+".

**NASVET!** Za preglednejši zaslon iskala lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno pritisnite sredino iskala. Če želite ponovno priklicati možnosti, se znova dotaknite zaslona.

# Fotoaparāt

## Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Pritisnite ikono zaklopa .
- 4 Fotoaparāt izostri motiv. Ko je motiv izostren, se indikatorji ostrenja v vseh kotih obarvajo zeleno in fotoaparāt posname slike.

## Po snemanju fotografije

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu.

**Izmenjava** Pritisnite fotografijo, če jo želite poslati prek možnosti **Bluetooth**, **Picasa**, **Sporočila**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail**, ali **E-pošta**.


**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.


**NASVET!** Če imate račun za družabno omrežje in si ga nastavite tudi v telefonu, lahko svoje fotografije pošiljate v skupnost.


**Nastavi kot** Dotaknite se, da sliko uporabite kot **Ikono kontakta** ali **Ozadje**.

**Preimenuj** Dotaknite se, če želite urediti ime izbrane slike.

**Uredi** Dotaknite se, če želite urediti posneto fotografijo.

 Dotaknite se, če želite izbrisati sliko.

 Dotaknite se, če želite takoj posneti še eno fotografijo.

 Dotaknite se, da prikazete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli.

## Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

Nastavitev fotoaparata lahko spreminjate s premikanjem vrtljivega gumba. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

**Ostrenje** – pritisnite to ikono, da izberete meni z možnostmi. Glejte poglavje Uporaba načina ostrenja.

**Velikost slike** – pritisnite, da nastavite velikost posnete slike (v slikovnih pikah).

**Način prizora** – izbirajte med možnostmi **Običajno**, **Portret**, **Ležeče**, **Šport**, **Sončni zahod** in **Noč**.

**ISO** – vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparatus. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.

**Nastavitev beline** – izbirajte med možnostmi **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** in **Oblačno**.

**Barvni učinek** – za izbiro barvnega odtenka posnete fotografije. Izbirajte med možnostmi **Brez**, **Sepija**, **Črno-belo**, **Negativ**, **Živo**, **Sepija negativ**, **Modra**, **Izbočeno** in **Solarizacija**.

**Časovnik** – preden posnamete sliko, lahko s samosporžilcem nastavite zakasnitev po pritisku zaklopa.

**Način posnetka** – v možnostih lahko izbirate med različnimi načini snemanja.

**Kakovost slike** – izbirate lahko med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajna**. Višja kot je kakovost, ostrejša je fotografija. Ker je posledično večja tudi datoteka, boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.



**Samodejni pregled** – če vklopite **Samodejni pregled**, vam bo telefon samodejno prikazal posneto sliko.

# Fotoaparāt

**Zvok zaklopke** – izberite enega od štirih zvokov zaklopke.

**Lokacija oznake** – aktivirajte za uporabo storitev GPS telefona. Snemajte fotografije in jih shranjujte s podatki GPS. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.

**OPOMBA:** ta funkcija je na voljo samo, če je aktivirana lokacijska storitev.

-  Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.
-  Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

**NASVET!** Ko zaprete funkcijo fotoaparata, se nekatere nastavitve ponastavijo na privzete. Preden posnamete naslednjo fotografijo, preverite nastavitve fotoaparata.

**NASVET!** Meni z nastavitvami je prikazan na zaslonu iskala, zato lahko spremembe elementov barve ali kakovosti slike vidite v predogledu slike za menijem z nastavitvami.

## Uporaba načina ostrenja

V načinu ostrenja lahko izberete naslednje možnosti:

**Samodejno** – za samodejno ostrenje fotoaparata.

**Makro** – za posnetke iz neposredne bližine. Če poskušate narediti posnetek iz bližine, vendar je okvir za izostritev rdeč, vklopite način makra.

**Sledenje obrazov** – če je sledenje obrazov vklopljeno, fotoaparāt med fotografiranjem samodejno zazna in izostri obraze.


**Ročno** – za ročno ostrenje fotoaparata.




## Ogled shranjenih fotografij

- 1 Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Enostavno pritisnite  in na zaslonu se prikaže galerija. Pritisnite fotografijo na zaslonu. Odpreta se možnosti **Diaprojkcija in Meni**.

 Pritisnite za prikaz diaprojkcije. Pritisnite **Meni** in izberite zelene možnosti.

 Pritisnite, če želite izmenjati vsebino.

 Dotaknite se, če želite izbrisati fotografijo.

 Pritisnite **Več**, da se prikaže več možnosti.

**Podrobnosti** – oglejte si več informacij o vsebini.

**Nastavi kot** – nastavite kot ikono kontakta ali ozadje.

**Obreži** – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.

**Zasukaj** – zasukajte v levo ali desno.

**Uredi** – dotaknite se, če želite sliko urediti z različnimi orodji.

**NASVET!** Po seznamu s sličicami se lahko hitro pomikate, če držite pritisnjeno tipko G in nagibate telefon v desno ali levo.

**NASVET!** Fotografijo lahko povečate ali pomanišate s pritiskom tipke G. Ko je fotografija povečana, jo lahko obrnete naokrog tako, da pritisnete tipko G in nagnete telefon.

**NASVET!** Med ogledom fotografij se pomaknete na naslednjo ali prejšnjo tako, da se dotaknete leve ali desne strani telefona.

# Videokamera

## Spoznavanje iskala

**Povečava** – povečava ali pomanjšava slike. Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost. Pred začetkom snemanja videoposnetka lahko uporabljate povečavo. Med snemanjem povečave ne morete spreminjati.

**Convert (Preklopi)** – z zunanega fotoaparata lahko preklopite na notranjega.



**Način fotoaparata** – povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.

**Začni snemati**





**Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si ogledate shranjene videoposnetke v načinu fotoaparata.

**Nastavitve** – s pritiskom te ikone odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje Uporaba naprednih nastavitvev.

**Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.

**Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku. Če želite svetlost videoposnetka zmanjšati, povlecite indikator osvetlitve po vrstici proti "-", če jo želite povečati, pa proti "+".

## Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**at in povlecite gumb za način fotoaparata navzdol na položaj **Video**. Ikona zaklopa  se bo spremenila v .
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 4 Pritisnite ikono za začetek snemanja videa .
- 5 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino videoposnetka, se prikaže REC.
- 6 Če želite snemanje prekiniti, pritisnite ikono za zaustavitev snemanja videa .

**NASVET!** V telefon LG-P970 lahko posnamete do 4 GB videoposnetkov.

## Po snemanju videoposnetka

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja videoposnetek.


**Predvajaj** Dotaknite se, da začnete predvajanje videoposnetka.

**Izmenjava** Pritisnite, če želite izmenjati videoposnetek prek možnosti **Bluetooth, E-pošta, Gmail, Sporočila** ali **YouTube**.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

**Preimenuj** Pritisnite, da uredite ime izbranega videoposnetka.

**Uredi** Pritisnite, če želite urediti posneti videoposnetek.

 Pritisnite, da izbrisete pravkar posneti videoposnetek, in potrdite izbiro s pritiskom možnosti **Da**. Znova se prikaže iskalo.

# Videokamera




Dotaknite se ikone , če želite takoj posneti še en videoposnetek.



Pritisnite, da si ogledate zadnji videoposnetek, ki ste ga posneli.

## Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti. Z obračanjem kolesca prilagodite nastavitve videokamere. Ko izberete možnost, pritisnite tipko **Nazaj**.

**Velikost videa** – pritisnite za nastavitve velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah). Izberite velikost videoposnetka: HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ali QCIF (176x144).

**Nivo beline** – za realističen prikaz belih območij na videoposnetku. Da bo kamera lahko pravilno prilagodila izravnava belin, boste morda morali

opredeliti razmere osvetlitve. Izberite **Samodejno**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescentno** ali **Oblačno**.

**Barvni učinek** – za izbiro barvnega odtenka za novi pogled. Izbirajte med možnostmi **Brez**, **Sepija**, **Črno-belo**, **Negativ**, **Živo**, **Sepija negativ**, **Modra**, **Izbočeno** in **Solarizacija**.

**Kakovost videa** – izbirate lahko med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajna**.

**Dolžina videa** – nastavitve omejitev dolžine videoposnetka. Izberite **Običajno** ali **MMS**, da določite največjo velikost za pošiljanje v obliki sporočila MMS.

**Glas** – izberite **Nemo**, da posnamete videoposnetek brez zvoka.


**Avtomatski pregled** – če to možnost **vklopite**, bo telefon samodejno prikazal pravkar posneti videoposnetek.



Ponastavite vse nastavitve videokamere.

- ?** Pritisnite, če želite izvedeti, kako funkcija deluje. Pojavil se bo vodnik za hiter začetek uporabe.

## Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 Na zaslonu iskala se dotaknite možnosti .
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Pritisnite videoposnetek, da bo prestavljen na začetek galerije. Predvajati se bo začel samodejno.

**NASVET!** Predvajanje videoposnetka začasno ustavite tako, da obrnete telefon.

## Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

# Multimedija

## Galerija


Datoteke lahko shranite tudi na zunanjo pomnilniško kartico. Prednost uporabe pomnilniške kartice je v tem, da s tem sprostito prostor v pomnilniku telefona.


Pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Galerija**.

**1** Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata.

Enostavno pritisnite  in na zaslonu se prikaže galerija. Pritisnite fotografijo na zaslonu. Odpreta se možnost **Diaprojkcija** in **Meni**.

 Pritisnite za prikaz diaprojkcije. Pritisnite **Meni** in izberite zelene možnosti.

 Pritisnite, če želite izmenjati vsebino.

 Dotaknite se, če želite izbrisati fotografijo.

 Pritisnite **Več**, da se prikaže več možnosti.

**Podrobnosti** – oglejte si več informacij o vsebini.

**Nastavi kot** – nastavite kot ikono kontakta ali ozadje.


**Obreži** – za obrezovanje slike. S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.


**Zasukaj** – zasukajte v levo ali desno.

**Uredi** – dotaknite se, če želite sliko urediti z različnimi orodji.

## Spreminjanje prikaza vsebine albuma

Slike in videoposnetke v albumih lahko prikažete v kronološki mreži ali združeno po datumu in lokaciji posnetja.

 Povlecite stikalo za prikaz albuma v levo, da prikažete vsebino albuma v kronološki mreži.

 Povlecite stikalo za prikaz albuma v desno, da prikažete vsebino albuma združeno.

## Glasba

Telefon LG-P970 ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe se dotaknite zavihka Aplikacije in izberite Glasba.

### Predvajanje skladbe

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.
- 4 Dotaknite se  da prekinete predvajanje skladbe.
- 5 Dotaknite se , da preskočite na naslednjo skladbo.
- 6 Pritisnite , da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat  se dotaknite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Uporabi kot melodijo zvonjenja**, **Izbriši**, **Izmenjava**, **Išči** in **Info o datoteki**.

**NASVET!** Če med predvajanjem glasbe dvakrat pritisnete levo stran telefona, se lahko vrnete na prejšnjo skladbo. Če med predvajanjem glasbe enkrat pritisnete desno stran telefona, se lahko pomaknete na naslednjo skladbo.

# Multimedija

**OPOMBA:** avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodбами in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zakonodajo zadevne države o uporabi takega gradiva.

## Uporaba radia

Telefon LG-P970 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

**OPOMBA:** za poslušanje radia morajo biti priključene slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

## Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod številke kanalov, zato vam jih ni treba vedno znova iskati.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Radio FM**.
- 2 Pritisnite **Poišči FM radijske postaje**.
- 3 Če so kanali prednastavljeni, se bo prikazalo pojavno okno s sporočilom "Vsi kanali bodo ponastavljeni. Nadaljujem?". Če izberete **V redu**, se bodo vse prednastavljeni kanali izbrisali in začelo so bo samodejno iskanje.
- 4 Če želite samodejno iskanje ustaviti, med iskanjem pritisnite **Ustavi iskanje**. Shranjeni bodo samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

**OPOMBA:** postajo lahko poiščete tudi ročno s kolescem.



## Poslušanje radia

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.
- 3 Pritisnite ikono . Radio lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika.

## Prenos datotek s pomnilniki USB

### Prenos datotek z napravami USB:

- 1 Telefon LG-P970 povežite z računalnikom s kablom USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, izberite **Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik telefona > in vključite Samo masovni pomnilnik**.
- 3 Pritisnite **Vklopi pomnilnik USB**.
- 4 Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

### OPOMBA:

- Najprej morate vstaviti kartico microSD. Če kartica microSD ni vstavljena, masovnega pomnilnika USB ne morete uporabljati.
- Če želite po uporabi funkcije masovnega pomnilnika USB sinhronizirati telefon z osebnim računalnikom prek programa LG PC Suite, pritisnite **Nastavitve > Aplikacije > Razvoj > in odznačite Odpravljanje napak USB**, nato pa pritisnite potrditveno polje **Vklopi pomnilnik USB**.

## Shranjevanje glasbenih datotek/videodatotek v telefon

- 1 Telefon z računalnikom povežite s kablom USB.
- Pritisnite vrstico stanja na osnovnem zaslonu in jo povlecite navzdol. Izberite **USB je priključen > Vklopi pomnilnik USB > Odpri mapo za ogled datotek**.

# Multimedija

- Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve izvesti ročno. Za več informacij si oglejte razdelek "Prenos datotek s pomnilniki USB".
- 2 Shranjevanje glasbenih ali videodatotek iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona.
    - Datoteke lahko kopirate iz računalnika v izmenljivi pomnilnik telefona prek bralnika kartice.
    - Če so videodatoteki priloženi podnapisi (datoteka .smi ali .srt z istim imenom kot videodatoteka), jih prenesite v isto mapo, da se bodo pri predvajanju videodatoteke samodejno prikazali.
    - Pri prenašanju glasbenih ali videodatotek morajo biti zaščitene avtorske pravice. Poškodovana datoteka ali datoteka z napačno pripono lahko poškoduje telefon.

## Premikanje kontaktov iz starega v novi telefon

### Izvozite datoteko CSV s kontakti iz starega telefona v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

- 1 Prenesite program PC Sync za Android s spletnega mesta [www.lg.com](http://www.lg.com) in ga namestite v računalnik. Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Izberite ikono **Imenik**. Pojdite na **Datoteka > Uvozi** in izberite datoteko CSV, shranjeno v računalniku.
- 3 Če se polja v uvoženi datoteki CSV razlikujejo od polj v programu PC Sync za Android, morate polja preslikati. Ko preslikate polja, kliknite V redu. Kontakti se dodajo v program PC Sync za Android.

- 4 Če program PC Sync za Android zazna povezavo telefona LG-P970 (prek kabla USB), kliknite "Sinchroniziraj" ali "Sinchroniziraj kontakte", da sinchronizirate kontakte, shranjene v računalniku, s telefonom in jih shranite.

## Pošiljanje podatkov iz telefona prek povezave Bluetooth

Podatke lahko pošiljate prek povezave Bluetooth tako, da zaženete ustrezno aplikacijo, in ne izmenija za Bluetooth kot pri običajnih mobilnih telefonih.

- **Pošiljanje slik:** zaženite aplikacijo **Galerija** in izberite **Slika > Meni**. Kliknite **Izmenjava** in izberite **Bluetooth > preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena**, in izberite **Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, v katero želite poslati podatke**.
- **Izvažanje kontaktov:** zaženite aplikacijo **Imenik**. Pritisnite naslov, ki ga želite izvoziti. Pritisnite **Meni** in izberite **Izmenjava > Bluetooth > preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena**, in izberite **Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, v katero želite poslati podatke**.
- **Pošiljanje več kontaktov:** Zaženite aplikacijo **Kontakti**. Če želite izbrati več kot en kontakt, pritisnite tipko **Meni** in nato **Izmenjava**. Izberite kontakte, ki jih želite poslati, ali pritisnite **Izberi vse > Izmenjava(n) > Bluetooth > preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena**, in izberite **Poišči naprave > na seznamu izberite napravo, v katero želite poslati podatke**.
- **Povezava s strežnikom FTP (ta telefon podpira samo strežnik FTP):** izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Bluetooth**. Nato

# Multimedija

izberite potrditveno polje **Vidno** in poiščite druge naprave. Poiščite želeno storitev in se povežite s strežnikom FTP.

**NASVET!** Uporabite različico Bluetooth 3.0, ki jo je potrdila družba Bluetooth SIG. Združljiva je z drugimi napravami, ki jih je potrdila družba Bluetooth SIG.

**OPOMBA:** če želite ta telefon poiskati med drugimi napravami, pojdite na **Nastavitve > Brežžično & omrežje > Nastavitve Bluetooth.**

Nato izberite potrditveno polje **Vidno**. Potrditveno polje se počisti po 120 sekundah.

**OPOMBA:** podprti profili so SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (strežnik), FTP (strežnik), A2DP in AVRCP.

## Googlove aplikacije

- 1 Najprej nastavite Googlov račun. Vnesite uporabniško ime in geslo.
- 2 Ko se prijavite, se kontakti, e-pošta in koledar Googlovega računa samodejno sinhronizirajo s telefonom LG-P970.

### Maps (Zemljevidi)

Preverite svojo trenutno lokacijo in promet ter vklopite vodenje do želenega cilja. Telefon mora imeti vzpostavljeno povezavo z Wi-Fi ali 3G/GPRS.

OPOMBA: **Google Maps ne pokriva vseh mest in držav.**

### Market

S spletnega mesta Android Market lahko prenašate uporabne aplikacije in igre. Če namestite aplikacije in igre s spletnega mesta Android Market, bodo prikazane v meniju telefona LG-P970.

Pregledate lahko komentarje drugih v zvezi z aplikacijo ali objavite svoje komentarje.

### Gmail

Gmail se nastavi ob prvem nastavljanju telefona. Glede na vaše sinhronizacijske nastavitve se Gmail v telefonu samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu. Seznam prejete e-pošte je privzet prikaz v aplikaciji Gmail.

Pritisnite tipko **Meni** in nato **Osveži**, da pošljete ali prejmete nova e-poštna sporočila in sinhronizirate svoja e-poštna sporočila z Googlovim računom v spletu. S tipko **Meni** lahko sestavljate e-poštna sporočila, dodajate račune, se pomikate na oznake, iščete in še veliko več.

# Googleve aplikacije

## Talk

Google Talk je Googlov program za pošiljanje neposrednih sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki uporabljajo Google Talk.

Pritisnite tipko **Meni** in izbirajte med možnostmi, ki so na voljo: **All Friends (Vsi prijatelji)**, **Add friend (Dodaj prijatelja)**, **Išči**, **Odjava**, **Nastavitve** itd.

## Iskanje Google

Funkcija spletnega iskanja Google Mobile omogoča iskanje spletnih strani.

# Pripomočki

## Nastavitev alarma

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Alarm/Clock (Alarm/Ura)**.
- 2 Če želite dodati nov alarm, pritisnite možnost **Nov alarm**.
- 3 Nastavite alarm in ga vklopite s pritiskom možnosti **Shrani**.

**NASVET!** Če nastavite trajanje dremeža, utišajte alarm tako, da obrnete telefon, sicer se alarm izklopi.

**OPOMBA:** če želite izbrisati alarm na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko Meni in izberite Izbriši/ Izbriši vse.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.

- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune pritisnite **Napredno** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.

## Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Koledar**.
- 2 Za uporabo **koledarja** najprej ustvarite Googlov račun.
- 3 Za pregled dogodkov pritisnite datum. Če želite dodati nov dogodek, pritisnite in držite. Nato pritisnite **Nov dogodek**.
- 4 Pritisnite **Kaj** in vnesite ime dogodka. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 5 Pritisnite tudi **Kje** in vnesite lokacijo.

## Pripomočki

- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **Ponavljanje** in po potrebi tudi **Opomniki**.
- 8 Pritisnite **Končano**, da dogodek shranite v koledar. Barvni kvadratik v koledarju označuje vse dneve s shranjenimi dogodki. Ob uri, ko se začne dogodek, se oglasi alarm, da nanj ne bi pozabili.
- 4 Pritisnite ► **Predvajaj**, da poslušate posnetek.
- 5 Če želite odpreti album, pritisnite **Seznam**. Shranjene posnetke lahko poslušate.



**NASVET!** Če želite nastaviti način zvočnika, pritisnite gumb **Zvočnik**.

Če želite izbrati možnosti **Preimenuj** in **Nastavi kot**, pritisnite .

Menije odprete tako, da dalj časa držite pritisnjeno posneto datoteko.

## Snemanje zvoka ali glasu

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Diktafon**.
- 2 Pritisnite  **Snemaj**, da začnete snemanje.
- 3 Pritisnite  **Končaj**, da končate snemanje.

**Obvestilo:** Razpoložljivi čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega časa.



## Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost **Izmenjava**.
- 2 Izbirate lahko med možnostmi **Bluetooth, E-pošta, Gmail** in **Sporočila**. Če izberete možnost **E-pošta, Gmail** ali **Sporočila**, se glasovni posnetek doda v sporočilo, ki ga nato napišete in pošljete kot običajno.

# Splet

## Brskalnik

Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa. Kjerkoli ste in karkoli vas zanima.


**OPOMBA:** vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.


**NASVET!** Spletno stran lahko povečate ali pomanjšate s tipko G. Če tipko držite pritisnjeno dalj časa, da bi stran brskalnika povečali, si jo lahko ogledate tako, da drsite po njej.

## Uporaba možnosti


Pritisnite tipko **Meni** za ogled možnosti.

 **Novo okno:** odpiranje novega okna.

 **Zaznamki:** prikaz/skrivanje zaznamka, prikaz največkrat obiskanih mest in zgodovine.

 **Okna:** prikaz vseh odprtih oken.

 **Osveži:** pritisnite, da osvežite spletno stran.

 **Naprej:** odpre stran, s katero ste vzpostavili povezavo pozneje kot s trenutno stranjo. Z gumbom **Nazaj** se vrnete na prejšnjo stran.

 **Več**

- **Dodaj zaznamek:** doda trenutno spletno stran kot zaznamek.
- **Najdi na strani:** če vnesete črko ali besedo, označi vse črke na spletni strani, ki ste jih vnesli.
- **Izberi besedilo:** pritisnite in izberite vrstice, ki jih želite kopirati. Pridržite zeleno vnosno polje in ga prilepite.
- **Infor. o strani:** prikaz informacij o spletni strani.
- **Izmenjaj stran:** za pošiljanje spletne strani.
- **Prenosi:** prikaz zgodovine prenosov.
- **Nastavitve:** spreminjanje nastavitvev spletnega brskalnika.

**OPOMBA:** za vrnitev na prejšnjo spletno stran pritisnite tipko **Nazaj**.

# Nastavitve

Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** ter se pomaknite in pritisnite **Nastavitve**.

## Brezžično in omrežja

Tukaj lahko upravljate Wi-Fi, SmartShare in Bluetooth. Nastavitve lahko tudi mobilna omrežja in način za uporabo v letalu.

**Način za uporabo v letalu** – po nastavitvi načina za uporabo v letalu bodo vse omrežne nastavitve onemogočene.

**Wi-Fi** – pritisnite, če želite označiti: vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

**Nastavitve Wi-Fi** – omogoča nastavitve in upravljanje brezžičnih dostopnih točk. Nastavite sporočilo omrežja ali dodajte omrežje Wi-Fi. Napredne nastavitve Wi-Fi so na voljo na zaslonu Nastavitve Wi-Fi. Pritisnite tipko **Meni** in nato **Napredno**.

**Nastav. za Wi-Fi Direct** – nastavite ime naprave Wi-Fi Direct in poiščite druge naprave. Ali pa postanite

lastnik skupine in dovolite povezavo med podedovanimi napravami Wi-Fi.

### **NASVET!** Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-P970.

Naslov MAC najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite **Aplikacije > Nastavitve > Brezžično & omrežje > Nastavitve Wi-Fi** in potem tipko **Meni**. Potem izberite **Napredno > Naslov MAC**.

**Nastavitve SmartShare** – omogoča spreminjanje imena naprave in izbiranje vrste vsebine, ki jo želite deliti.

**Bluetooth** – pritisnite, če želite označiti: vklop možnosti Bluetooth za vzpostavitev povezave z napravami Bluetooth.

# Nastavitve

**Nastavitve Bluetooth** – nastavite ime naprave in vidnost ter poiščete druge naprave. Ali pa preglejte seznam naprav Bluetooth, ki ste jih že konfigurirali, in naprav, ki so bile zaznane, ko je telefon iskal naprave Bluetooth.

**Nastavitve VPN** – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

**Nastavitve mobilnega omrežja** – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

**On-Screen Phone nastavitve** – omogoča spreminjanje gesla za telefon na zaslonu (privzeto geslo je "0000"). Telefon na zaslonu vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

## Zvok

### < Splošno >

**Tiho** – omogoča utišanje vseh zvokov (vključno z zvonjenjem za klice in sporočila), razen zvoka glasbe, videoposnetkov in nastavljenih alarmov. (Večpredstavnostne vsebine in alarme morate utišati v ustreznih aplikacijah.)

**Obvestilo:** Po nastavitvi tihega načina ni mogoče izbrati naslednje možnosti: **Nastavitve > Zvok > meni Glasnost.**

**Vibriraj** – omogoča nastavev vibriranja telefona, ko prejmete dohodni klic.

**Glasnost** – omogoča nastavev glasnosti zvonjenja, predstavnosti in alarma. Če odznačite možnost uporabe iste stopnje glasnosti za klice in obvestila, lahko ločeno nastavite različni stopnji glasnosti.

## < Dohodni klic >

**Melodija telefona** – omogoča nastavitvev privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

## < Obvestila >

**Melodija obvestila** – omogoča nastavitvev privzete melodije obvestila.

## < Povratna informacija >

**Slišni toni ob pritisku** – omogoča nastavitvev predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

**Slišna izbira** – omogoča nastavitvev predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbe, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

**Zvoki zaklepa zaslona** – omogoča nastavitvev predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

## **Haptic povratne informacije**

– omogoča nastavitvev kratkega vibriranja telefona ob pritisku funkcijskih tipk in izvajanju drugih dejanj.

## Zaslon

**Svetlost** – nastavitvev svetlosti zaslona.

**Samodejni zasuk zaslona** – omogoča nastavitvev samodejnega preklopa med ležečim in pokončnim položajem, ko obrnete telefon vstran ali pokonci.

**Animacija** – omogoča nastavitvev animiranih prehodov pri pomikanju z zaslona na zaslon.

**Čas zaslona iztekel** – omogoča nastavitvev časa zapoznitve, preden se zaslon samodejno izklopi. Za najboljšo zmogljivost baterije uporabljajte najkrajšo ustrezno časovno omejitev.

**Prikaži pisavo** – prikaz pisave zaslona.

## Poteza

Omogoča nastavitvev potez za polje za vnos besedila, osnovni zaslon, alarm, glasbo, videopredvajalnik, dohodne klice, galerijo, fotoaparata in brskalnik.

# Nastavitve

## Lokacija & varnost

### < Moja lokacija >

**Uporabi brezžična omrežja** – če označite možnost **Uporabi brezžična omrežja**, telefon določi približno trenutno lokacijo z uporabo omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.

**Uporabi GPS satelite** – če označite možnost **Uporabi GPS satelite**, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

### < Odklep zaslona >

**Nastavi zaklep zaslona** – za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Namesto **vzorca** lahko nastavite **PIN** ali **geslo** ali izberete možnost **Brez**.

**NASVET!** Zaklep zaslona z uporabo vzorca za zaklep

1 Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep.

2 Dvakrat boste morali narisati lasten vzorec.

Ob naslednjem vklopu telefona ali zaslona boste morali za odklep zaslona narisati ta vzorec.

### < Zaklep kartice SIM >

**Nastavitev zaklepa kartice SIM** – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke PIN.

### < Gesla >

**Vidna gesla** – nastavite za prikaz gesla med vnašanjem ali prekličite, če želite, da so gesla med vnašanjem skrita.

### < Upravljanje naprave >

**Izberi administratorja naprave** – za dodajanje ali odstranjevanje skrbnikov naprav.

## < Pomnilnik poverilnic >

**Uporabi varne poverilnice** – označite, da omogočite aplikacijam dostop do šifriranega pomnilnika varnih certifikatov, ustreznih gesel in drugih poverilnic v telefonu.

Pomnilnik poverilnic se uporablja za vzpostavitev nekaterih vrst povezav VPN in Wi-Fi. Če za pomnilnik poverilnic ne nastavite gesla, je ta nastavev zasenčena.

**Namesti s kartice SD** – omogoča namestitvev šifriranih certifikatov s kartice microSD.

**Nastavi geslo** – omogoča nastavev ali spremembo gesla za varni pomnilnik poverilnic. Geslo mora vsebovati vsaj osem znakov.

**Počisti pomnilnik** – izbrše vse varnostne certifikate in ustrezne poverilnice ter geslo za varni pomnilnik.

## Aplikacije

**Neznani viri** – dovoli namestitvev aplikacij, ki ste jih dobili prek spletnih mest, e-pošte ali drugih lokacij, razen iz trgovine Android Market.



**OPOZORILO** za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte le aplikacije iz zaupanja vrednih virov, kot je na primer Android Market.

**Upravljanje z aplikacijami** – upravljanje in odstranjevanje nameščenih aplikacij.

**Zagnane storitve** – omogoča ogled in nadzor storitev in aplikacij, ki se trenutno izvajajo. Ta možnost prikaže, katere postopke potrebuje storitev, ki se izvaja, in koliko pomnilnika uporablja.

**Razvoj** – omogoča nastavev možnosti za razvoj aplikacij, kot so **Odpravljanje napak USB**, **Ostani vklopljen** in **Dovoli lažne lokacije**.

# Nastavitve

## Računi in sinhronizacija

### < Splošne nastavitve sinhronizacije >

**Podatki v ozadju** – aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju, ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in omejite (vendar ne onemogočite) uporabo podatkov.

**Samodejna sinhronizacija** – aplikacijam omogoča sinhronizacijo, pošiljanje in prejemanje podatkov po lastnem urniku.

### < Upravljanje računov >

Seznam vseh Googlovih in drugih računov, ki ste jih dodali v telefon. Če se dotaknete računa na tem zaslonu, se odpre zaslon računa.

## Zasebnost

### < Varnostno kopiranje in obnovitev >

**Varnostno kopiraj moje podatke** – aktivirajte za varnostno kopiranje podatkov in nastavitev aplikacij. Če aktivirate možnost **Avtomatsko povrni**, bodo ob ponovni namestitvi obnovljene varnostno kopirane nastavitve.

### < Osebni podatki >

**Ponastavitev na tovarniške podatke** – izbriše vse osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona, vključno z informacijami o Googlovem računu in drugih računih, podatke in nastavitve sistema in aplikacij ter vse prenesene aplikacije in licence DRM. Pri ponastavitvi telefona se ne izbrišejo posodobitve programske opreme sistema, ki ste jih prenesli, ali datoteke na kartici microSD, kot so glasba ali fotografije. Če boste ponastavili telefon na ta način, boste pozvani, da ponovno



vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

## Pomnilnik kartice SD in telefona

### < Zunanja kartica SD >

Preverite skupni pomnilnik in razpoložljivi pomnilnik. Pritisnite **Odpni kartico SD** za varno odstranitev. Izberite **Formatiraj kartico SD**, če želite z nje izbrisati vse podatke. Pred formatiranjem kartice microSD morate to izpeti.

### < Internal phone storage (Notranji pomnilnik telefona) >

Preverite **Razpoložljivi prostor**.

## Jezik in tipkovnica

V nastavitvah **Jezik in tipkovnica** izberite jezik in regijo za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

## Vhodni in izhodni glas

### < Voice input (Vhodni glas) >

**Nastavitve prepoznave glasu** – z **Nastavitvami prepoznave glasu** nastavite funkcijo glasovnih vnosov za Android.

- **Jezik:** odpre zaslon, na katerem lahko nastavite jezik, ki ga želite uporabljati za glasovni vnos besedila.
- **SafeSearch:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite, ali naj Googlov filter za varno iskanje blokira nekatere rezultate.
- **Block offensive words (Blokiraj neprimerne besede):** če ta možnost ni potrjena, bo Googlevo prepoznavanje govora prepoznalo in zapisalo besede, ki se veliko ljudem zdijo nespodobne, ko z govorom vnašate besedilo. Ko je ta možnost potrjena, bo Googlevo prepoznavanje govora nadomestilo te besede v zapisu z ogrado, sestavljeno iz simbolov lojtre ( # ).

# Nastavitve

## < Voice output (Izhodni glas) >

**Besedilo-v-govor nastavitve** – z nastavitvami za pretvarjanje besedila v govor prilagodite Androidov sintetizator besedila v govor za aplikacije, ki znajo to funkcijo uporabljati.

**OPOMBA:** Če nimate nameščenih podatkov sintetizatorja govora, je na voljo samo nastavev **Install voice data setting** (Namesti nastavitve glasovnih podatkov).

- **Poslušaj primer:** predvaja kratek primer sintetizatorja govora ob uporabi trenutnih nastavitvev.
- **Vedno uporabi moje nastavitve:** označite, da uporabite nastavitve na tem zaslonu namesto nastavitvev sintetizatorja govora, ki so na voljo v drugih aplikacijah.
- **Privzeti sistem:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko nastavite aplikacijo za spreminjanje besedila v govor, ki jo želite uporabiti, če je nameščena več kot ena.

- **Namesti glasovne podatke:** če v vašem telefonu niso nameščeni podatki za sintetizator govora, obiščite Android Market, ki vas bo vodil skozi postopek prenosa in namestitve podatkov. Ta nastavev ni na voljo, če so podatki že nameščeni.
- **Hitrost govora:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete, kako hitro želite, da sintetizator govori.
- **Jezik:** odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete jezik besedila, ki naj ga sintetizator prebere. To je še posebej koristno skupaj z možnostjo **Vedno uporabi moje nastavitve**, da zagotovite pravilno izgovorjavo v različnih aplikacijah.
- **Pico TTS:** prilagodite nastavitve za Pico TTS.

## Dostopnost

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

**OPOMBA:** Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

## Datum in čas

Uporabite nastavitvev **Datum in čas**, da nastavite zelen način prikaza datumov. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

## Vizitka telefona

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate visokohitrostno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP).


Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

## Vklop povezave Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu odprite predal obvestil in pritisnite .

Lahko pa pritisnete tudi **Aplikacija > Nastavitve > Brezžično & omrežje** in vklopite **Wi-Fi**.

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi

Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati. Če se prikaže ikona , morate za povezavo vnesti geslo.

### OPOMBA:

- Če ste zunaj Wi-Fi-območja in izberete 3G-povezavo, vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.
- Če telefon preide v način mirovanja, čeprav je povezan z omrežjem Wi-Fi, bo povezava Wi-Fi samodejno onemogočena. Če ima telefon dostop do podatkov 3G,

## Nastavitve


se bo morda samodejno povezal z omrežjem 3G, pri čemer vam bodo morda zaračunani dodatni stroški.

- Telefon LG-P970 podpira zaščito WEP, WPA/WPA2-PSK in 802.1x EAP. Če vaš ponudnik storitev Wi-Fi ali skrbnik omrežja nastavi šifriranje za varnost omrežja, v pojavno okno vnesite ključ. Če šifriranje ni nastavljeno, se to pojavno okno ne prikaže. Ključ lahko pridobite pri ponudniku storitev Wi-Fi ali skrbniku omrežja.

### Skupna raba mobilne podatkovne povezave telefona

Podatkovno povezavo telefona lahko hkrati uporablja do pet naprav tako, da spremenite telefon v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Ikona	Opis
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna

Za najnovejše informacije o prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

**OPOMBA:** za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

### Nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi

Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.

Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Prenosni hotspot**.

Izberite možnosti, ki jih želite prilagoditi.

**Wi-Fi hotspot** – označite, da mobilno omrežno podatkovno povezavo telefona uporabite kot prenosno dostopno točko Wi-Fi.

**Pomoč** – odpre pogovorno okno z informacijami o prenosnih dostopnih točkah Wi-Fi ter informacije, kje lahko izveste več.

## Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Prenosni hotspot**.
- 3 Označite **Wi-Fi hotspot**.
- Čez trenutek začne telefon oddajati svoje omrežno ime za Wi-Fi (SSID), zato lahko nanj priključite do pet računalnikov ali drugih naprav. V vrstico stanja in predal obvestil se doda obvestilo .

- Ko označite **Wi-Fi hotspot**, lahko spremenite omrežno ime dostopne točke ali jo zaščitite.
- 4 Če ne želite več deliti svoje podatkovne povezave prek Wi-Fi-ja, možnost **Wi-Fi hotspot** odznačite.

## Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Prenosni hotspot**.
- 3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.
- 4 Pritisnite **Nastavitve za Wi-Fi hotspot**.
- 5 Pritisnite **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.

# Nastavitve

- Odpre se pogovorno okno **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot**.
- Spremenite lahko SSID (ime) omrežja, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
- Pritisnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
- Če pritisnete varnostno možnost **WPA2 PSK**, se pogovornemu oknu **Konfiguriraj Wi-Fi hotspot** doda polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi pritisnete **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

## POZOR!

Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, ne morete preprečiti nepooblaščen uporabe spletnih storitev s strani drugih in nastanejo lahko dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščen uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

- 6 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

## Uporaba funkcije SmartShare

**SmartShare** vam omogoča boljše spremljanje večpredstavnostnih vsebin z drugimi napravami DLNA (Digital Living Network Alliance).

## Izmenjava večpredstavnostih vsebin z drugimi napravami DLNA (DMS)

- 1 Pritisnite zavihek Aplikacije in izberite **Nastavitve**.

- 2 Izberite **Brezžično & omrežje** in **Nastavitve SmartShare**.
- 3 Pritisnite potrditveno polje SmartShare, da vklopite funkcijo.
- 4 Spremenite lahko ime naprave, ikono in izberete vrste vsebin za izmenjavo.

**Predvjalna naprava (kot je televizor) lahko predvaja večpredstavnostno vsebino iz oddaljene knjižnice (npr. iz osebnega računalnika)**

- 1 Pritisnite zgornji desni gumb, da na seznamu izberete napravo.
- 2 Pritisnite zgornji levi gumb in izberite oddaljeno knjižnico vsebin.
- 3 Brskate lahko po oddaljeni knjižnici vsebin.
- 4 Pridržite sličico vsebine in jo s prstom premaknite v zgornji del ali pritisnite gumb za predvajanje.

**Opomba:** preden uporabite to aplikacijo, preverite, ali je naprava povezava z domačim omrežjem prek povezave Wi-Fi.

**Opomba:** nekatere naprave DLNA (npr. televizor), ki podpirajo samo funkcijo DMP DLNA, ne bodo prikazane na seznamu predvajalnih naprav.

## Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Medtem ko uporabljate katero od funkcij Wi-Fi, možnosti Wi-Fi Direct ne morete omogočiti.

Wi-Fi Direct samodejno poišče bližnje naprave, ki imajo vključeno možnost Wi-Fi Direct, in jih navede v vrstnem redu, kot jih najde; potem lahko s seznama izberete napravo, s katero želite izmenjavati večpredstavnostne podatke prek funkcije **SmartShare**.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite zavihek **Aplikacije** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Brezžično & omrežje** in izberite **Nastav. za Wi-Fi Direct**.
- 3 Izbrana mora biti možnost **Wi-Fi Direct**.

# Nastavitve






- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- **Vsiljeni L/S način** - s pritiskom te možnosti aktivirate način lastnika skupine, ki omogoča, da se podedovane naprave Wi-Fi povežejo prek iskanja v vašem telefonu. V tem primeru morate vnesti geslo, ki ga nastavite tako, da izberete **Meni > Napredno > Geslo**.

**OPOMBA:** ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

## Uporaba telefona na zaslonu

Telefon na zaslonu vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalnika prek USB-ja ali Bluetootha. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.

## Ikone telefona na zaslonu

-  Vzpostavi povezavo med mobilnim telefonom in računalnikom ali jo prekine.
-  Zasuče okno telefona na zaslonu (na voljo samo za aplikacije, ki podpirajo sukanje).
-  Spremeni nastavitve telefona na zaslonu.
-  Zapre program telefona na zaslonu.
-  Minimira okno telefona na zaslon.



## Funkcije telefona na zaslonu

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videoposnetke, glasbo in datoteke programa Polaris Office) v računalnik. Preprosto kliknite z desno miškino tipko in povlecite, da pošljete datoteko v računalnik.

- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Preprosto izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno telefona na zaslonu. Datoteke, ki jih pošljete, se shranijo na kartico micro SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavnostna sporočila ter alarme in obvestila o dogodkih.

**Obvestilo:** Program OSP ne podpira možnosti Predogled fotoaparata in Video, zato v računalniku nista na voljo.

# Nastavitve

## Nameščanje telefona na zaslonu v računalnik

Obiščite domače spletno mesto družbe LG (<http://www.lg.com>) in pojdite na Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC (Podpora > Podpora za mobilne telefone > Prenesite orodje za podporo za mobilne telefone LG v računalnik). Če ste prenesli LG PC Suite IV, ste hkrati prenesli tudi program za telefon na zaslonu. Nato lahko program za telefon na zaslonu namestite v računalnik.

## Vzpostavljanje povezave med mobilnim telefonom in računalnikom

### USB-povezava:

- 1 Odprite čarovnika za povezavo, izberite "USB Cable connection" (Povezava prek USB-kabla) in kliknite "Naslednji".

- 2 Priključite mobilni telefon na računalnik z USB-kablom in kliknite "Naslednji".
- 3 Vnesite geslo za program za telefon na zaslonu in kliknite "Naslednji". Privzeto geslo je "0000". Geslo lahko spremenite tako, da izberete **Nastavitve > Brežično & omrežje > On-Screen Phone nastavitve**.
- 4 Kliknite "V redu", da zaprete okno.

### Brežična povezava prek Bluetootha:


- 1 Na mobilnem telefonu izberite **Nastavitve > Brežično & omrežje > Nastavitve Bluetooth**. Izberite **Vklopi Bluetooth** in označite **Vidno**.
- 2 Če ste pred tem za povezavo uporabljali kabel, zaženite čarovnika za novo povezavo, da ustvarite novo povezavo.
- 3 Na računalniku zaženite čarovnika za povezavo in izberite "Bluetooth povezava" in nato "Naslednji".

- 4 Čarovnik začne iskati mobilne telefone z omogočenim Bluetoothom. Ko se prikaže mobilni telefon, ki ga želite priključiti, kliknite "Ustavi", da zaustavite iskanje.
- 5 Na seznamu naprav izberite "LG-P970" in kliknite "Naslednji". Napravo lahko po želji preimenujete.
- 6 Vnesite PIN-kodo (npr. "0000") in kliknite "Naslednji".
- 7 Na mobilnem telefonu sprejmite zahtevo in vnesite isto PIN-kodo ter pritisnite "V redu".
- 8 Vnesite geslo za telefon na zaslonu in kliknite "Naslednji" (privzeto geslo je "0000").
- 9 Za izhod pritisnite "V redu".

## Preverjanje računalniške povezave telefona

Ko ste napravo priključili, povlecite vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol, da preverite stanje povezave telefona na zaslonu.

## Prekinjanje povezave med telefonom in računalnikom

Kliknite  v zgornjem levem kotu okna telefona na zaslonu. Lahko pa tudi povlečete vrstico z obvestili, ki je na vrhu osnovnega zaslona, navzdol in izberete "On-Screen telefon". Pritisnite "Da" v oknu Prekini povezavo.

**OPOMBA:** po izhodu iz storitve telefona na zaslonu morate znova zagnati telefon.

# Nastavitve

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, zato vam ni treba obiskati storitvenega centra. Ta funkcija je na voljo samo, če LG izda novejšo različico vdelane programske opreme za vašo napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni kabel USB ali

baterijo, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

**OPOMBA:** LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

### Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Ta funkcija omogoča priročno brezžično posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico, ne da bi morali priključiti USB-kabel. Ta funkcija je na voljo samo, če LG izda novejšo različico vdelane programske opreme za vašo napravo.

Najprej lahko preverite trenutno različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev programske opreme > Preveri posodobitev programske opreme.**

Spremenite lahko tudi urnik posodabljanja na 1 uro, 4 ure, 8 ur ali 24 ur pred posodobitvami. V tem primeru vas bo aplikacija opomnila na posodobitev, ko ta čas preteče. Posodobitev lahko spremenite ali izvedete tudi ročno.

# Avtorske pravice in blagovne znamke

Pravice za vse tehnologije in proizvode, ki so del te naprave, so v lasti njihovih lastnikov:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ in Market™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
- Wi-Fi® in Wi-Fi Protected Access® sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ in Wi-Fi Protected Setup™ sta blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.



Zajema tehnologijo Adobe® Flash® Player ali Adobe AIR®, za katero veljajo pogoji licence družbe Adobe Systems Incorporated. Avtorske pravice © 1995-2011.

## • Obvestilo o licenci Dolby Mobile



Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

## • DivX Mobile



VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX: DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetja DivX, Inc. Naprava ima certifikat DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani [www.divx.com](http://www.divx.com).

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Postopek registracije je

podrobneje opisan na spletni strani  
vod.divx.com.

**DivX Certified® za predvajanje  
videoposnetkov DivX® z  
do 720 slikovnimi pikami  
visoke ločljivosti, vključno s  
prvovrstnimi vsebinami.  
DivX®, DivX Certified® in  
povezani logotipi so blagovne  
znamke družbe DivX, Inc. in se  
uporabljajo v skladu z licenco.**

### **Obvestilo!**


#### **Odprikodna programska oprema**

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugimi licencami za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>  
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

## Dodatna oprema

Za telefon LG-P970 je na voljo ta dodatna oprema.  
(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

### Polnilnik



### Podatkovni kabel

Za povezavo telefona LG-P970 z računalnikom.



### Baterija



### Uporabniški priročnik

Več informacij o telefonu LG-P970.



### Stereo slušalke



### OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.



# Tehnični podatki

## Temperatura okolja

Najvišja: +55 °C (praznjenje), +45 °C (polnjenje)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P970

#### Trade Name

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Doo Haeng Lee / Director

#### Issued Date

31. Jan. 2011



Signature of representative

# Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

<b>Sporočilo</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Možni ukrepi</b>
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Šibak signal zunaj območja omrežja GSM. Operater je spremenil storitve.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti. Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6 do 12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika.
Kode se ne ujemajo	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete. Vneseni kodi se ne ujemata.	Privzeta koda je [0000]. Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
Nastaviti ni mogoče nobene aplikacije	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova SIM-kartica. Dosežen je predplačniški limit.	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitve s kodo PIN 2.

<b>Sporočilo</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Možni ukrepi</b>
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipko za vklop/izklop ste držali dovolj dolgo. Baterija ni napolnjena. Kontakti baterije so umazani.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Polnilnik pustite priključen dalj časa. Očistite stike. Odstranite baterijo in jo znova vstavite.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena. Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka. Težava s stiki.  Ni napetosti. Polnilnik je okvarjen.  Napačen polnilnik. Baterija je okvarjena.	Napolnite baterijo. Poskrbite, da se telefon polni pri normalnih temperaturah. Preverite polnilnik in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite. Polnilnik priključite v drugo vtičnico. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitve.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in slik ni mogoče.	Pomnilnik je poln.	Izbrišite nekaj obstoječih sporočil v telefonu.
Datoteke ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Preverite, katere oblike zapisa datoteke so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se ne vklopi pri dohodnem klicu.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ohišje, preverite, ali pokriva območje okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.

## Odpravljanje težav

<b>Sporočilo</b>	<b>Možni vzroki</b>	<b>Možni ukrepi</b>
Ni zvoka	Način vibriranja ali nemotečega delovanja.	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Prekinjanje ali zamrznitev	Občasne težave v programski opremi.	Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite. Vklopite telefon. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.